



AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. QA/279/15/a-b



Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it

Sono arrivati i nuovi terminali IP AVAYA Serie J100

Questi telefoni sono supportati su una serie di sistemi telefonici Avaya e supportano diverse funzioni a seconda del sistema telefonico con versione 11.0 Service Pack 1 o software successivo.

Tutti i telefoni della Serie J100 supportano:

- Due porte Ethernet da 10/100 Mbps. Una porta per la connessione di rete del telefono. Una porta per PC pass-through per consentire il percorso condiviso con un PC utente.
- Un supporto da tavolo a due posizioni. È disponibile un supporto a parete opzionale.
- Uno slot per un modulo wireless J100 opzionale. Il modulo consente al telefono di connettersi alla rete tramite Wi-Fi e/o di utilizzare le cuffie Bluetooth.
- I seguenti codec audio su IP Office: G.711, G.726a, G.729, G.729a, G.729ab e G.722.
- Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet). Dispositivi PoE Class 1. È disponibile un alimentatore opzionale da 5V per i punti in cui PoE non è disponibile o idoneo.

Telefono	J129	J139	J159	J169	J179	J189
Pulsanti programmabili ⁽¹⁾	–	12	48	24	24	48
Display a colori	–	✓	✓	–	✓	✓
WiFi facoltativo	✓	–	✓	–	✓	✓
Bluetooth opzionale	–	–	✓	–	✓	✓
Presca per cuffie	–	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto con modulo tasti	–	–	–	JBM24 x 3 JEM24 x 3		JEM24 x 3

AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016

Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

TELEFONO J129



Il modello J129 è il telefono da tavolo di base nella serie J100.

- Display in scala di grigi da 2,3" (128 x 32).
- Nessun pulsante programmabile.
- 3 pulsanti sotto lo schermo, utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto come indicato dalle etichette sopra di essi.
- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.

Restrizioni

- Viene visualizzata solo la rubrica personale dell'utente. I contatti della rubrica di sistema non sono elencati.
- Diverse funzioni del menu non sono supportate, ma è possibile accedervi tramite altri metodi come la composizione dei codici funzione. Le opzioni sono: Richiamata automatica, InoltChiam, Inoltra chiamate-Occupate, Inoltra chiamate Senza risposta, Parcheggio chiamate, Chiamata privata e Composizione rapida.
- Non supporta l'indicazione delle chiamate protette o della presenza.
- Non supporta la composizione di emergenza quando il telefono non è registrato nel sistema.

AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016

Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

TELEFONO J139



Le principali funzioni sono le seguenti.

- Display a colori da 2,8" (320 x 240).
- 12 slot per pulsanti programmabili per stato chiamata e tasti funzioni.
- Gli slot per i pulsanti possono essere disposti in 3 pagine da 4 (modalità a due colonne) o in 6 pagine da 2 (modalità a una colonna).
- 4 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati nel display.
- 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display.
- Pulsanti illuminati per chiamate perse, altoparlanti, cuffie e disattivazione microfono. • Pulsanti non illuminati per messaggi, contatti, registro chiamate e configurazione del telefono.
- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.

TELEFONO J159



Le principali funzioni sono le seguenti:

• Display doppio:

–Display principale:

• Display a colori da 2,8" (320 x 240).

• 24 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 1 a 24). Gli slot dei pulsanti possono essere disposti in una colonna singola o due pagine di

• 4 pulsanti fisici twin-LED (rossi

e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati nel display.

–Display secondario:

• Display a colori da 2,3" (160 x 240).

• 24 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 25 a 48). Gli slot per i pulsanti sono disposti in 4 pagine da 6.

• 6 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati nel display.

• 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display.

• Pulsanti illuminati per chiamate perse, altoparlanti, cuffie e disattivazione microfono.

• Pulsanti non illuminati per messaggi, contatti, registro chiamate e configurazione del telefono.

AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016

Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

TELEFONO J169



Le principali funzioni sono le seguenti:

- Display in scala di grigi da 3,5" (320 x 240).
- 24 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 1 a 24) per stato chiamata e tasti funzioni. –Gli slot dei pulsanti possono essere disposti in una colonna singola o doppia. È possibile aggiungere ulteriori pulsanti programmabili (pulsanti da 25 a 96) inserendo fino a 3 moduli pulsanti.
- 8 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo

stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati.

- 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display.

- Pulsanti illuminati per chiamate perse, altoparlanti, cuffie e disattivazione microfono. • Pulsanti non illuminati per messaggi, contatti, registro chiamate e configurazione del telefono.

- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.

AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016

Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

TELEFONO J179



Le principali funzioni sono le seguenti:

- Display a colori da 3,5" (320 x 240).
- 24 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 1 a 24) per stato chiamata e tasti funzioni. – Gli slot dei pulsanti possono essere disposti in una colonna singola o doppia. . – È possibile aggiungere ulteriori pulsanti programmabili (pulsanti da 25 a 96) inserendo fino a 3 moduli pulsanti.
- 8 pulsanti fisici twin-LED (rossi e

verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati.

• 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display.

• Pulsanti illuminati per chiamate perse, altoparlanti, cuffie e disattivazione microfono. • Pulsanti non illuminati per messaggi, contatti, registro chiamate e configurazione del telefono.

• Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.

TELEFONO J189



Le principali funzioni sono le seguenti:

- Display doppio:

- Display principale:

- Display a colori da 5" (800 x 480).

- 48 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 1 a 48). Gli slot dei pulsanti possono essere disposti in una colonna singola o due pagine di colonne

- 10 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti

programmabili attualmente visualizzati nel display.

- Display secondario:

- Display a colori da 2,4" (240 x 320).

- 24 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 25 a 48 dello stesso pool del display principale). Gli slot per i pulsanti sono disposti in 4 pagine da 6.

- 6 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati nel display.

- 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display.

- Pulsanti illuminati per chiamate perse, altoparlanti, cuffie e disattivazione microfono.



AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. QA/279/15/a-b



Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

- Pulsanti non illuminati per messaggi, contatti, registro chiamate e configurazione del telefono.
- Pulsante aggiuntivo non illuminato per l'interruzione delle chiamate.
- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.
- Sono supportate due porte USB (USB-A e USB-C) per la ricarica del dispositivo.

AXITALIA partner Avaya

Sempre alla ricerca di produttori in grado di fornire il giusto rapporto qualità/prezzo e la giusta competenza tecnica Axitalia ha stipulato un accordo di partnership anche con AVAYA oramai da diversi anni per supportare i ns clienti in ambito Comunicazioni Unificate e nella progettazione e realizzazione dei loro sistemi .

Contattaci per maggiori informazioni.